



F18-PAR38

TIPO PAR



Reemplazo directo para foco PAR38 (Socket E27), diseñado con 18W de potencia con un ángulo de apertura de 60°, instalado 1 cm adentro para evitar deslumbramiento.

Disponible en blanco cálido, equivalente a incandescente de 180W, pero con un 91% menor consumo y un 5000% mayor tiempo de vida: 50,000 horas.

Mínima emisión calor, anti vibración, no emite rayos infrarrojos o ultravioletas, evitando daños a pinturas, telas u otros materiales.

F18-PAR38

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	1,800 Lumens
Consumo Total de Energía	18 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	110 VAC
Factor de Potencia	0.85
Protección Humedad Relativa	IP 50
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Cubierta difusa, cuerpo resistente.
Dimensiones y Peso	13 * 12 cm 500 g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	LED COB ajustado para evitar deslumbramiento.
Equivalencia	180 W Incandescente
Apertura de Iluminación	60°
Atenuable	No

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

